

ACCU BLINDKLINKMOERTANG

RRI-BRN08M8 & RRI-BRN18M8

PRECISIE IN ELKE KLINKMOER



USB-poort

Display

Blindklinkmoerkop M8

De Red Rooster accu blindklinkmoerzetter is ontworpen voor zeer nauwkeurige assemblagetoepassingen waarbij snelheid en gebruikscomfort belangrijk zijn. Met een borstelloze motor, 18 V Li-ion-accu en een compact, lichtgewicht ontwerp levert hij shift na shift betrouwbare, draadloze prestaties.

Dankzij het eenvoudig programmeerbare koppel en toerental wordt elke klinkmoer nauwkeurig binnen de ingestelde toleranties geplaatst. De LED-statusindicator geeft realtime feedback (OK/NOK, achteruit, batterij bijna leeg), terwijl de contactloze trekker en links/rechtsschakelaar zorgen voor een lange levensduur. De automatische achteruitfunctie is in tijd instelbaar voor extra comfort voor de gebruiker.

Ideaal voor proces gestuurde omgevingen, met groepscontrole- en telfuncties voor slimme productiviteitsmonitoring. Door een pincode in te voeren, wordt voorkomen dat instellingen per ongeluk worden gewijzigd.

Type	Toerental (min ⁻¹)	Koppel (Nm)	Gewicht zonder accu (kg)	Max. capaciteit	mm A	mm B	Vibraties (m/s ²)	Trekkraft (N)	Batterij voltage (Volt)	Batterij type Li-ion (Ah)
RRI-BRN08M8	220 ~ 1100	1,5 ~ 8	1,63	M3 ~ M8	203	241	<2,5	12.000	18	2,5 / 5,0
RRI-BRN18M8	120 ~ 500	2 ~ 18	1,63	M5 ~ M10	203	241	<2,5	20.000	18	2,5 / 5,0

Accu, lader en blindklinkmoerkop apart te bestellen.

Type	Order Number
Blindklinkmoerkop M3	220-PNS1010-7103-B0
Blindklinkmoerkop M4	220-PNS1010-7103-C0
Blindklinkmoerkop M5	220-PNS1010-7103-D0
Blindklinkmoerkop M6	220-PNS1010-7103-E0
Blindklinkmoerkop M8	220-PNS1010-7103-F0

Type	Order Number
Blindklinkmoerkop M10	220-PNS1010-7103-G0
18V 2.5Ah Accu, Li-ion	BB200D-325
18V 5.0Ah Accu, Li-ion	BB200D-350
18-20V Acculader	B84192B

